



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2014年08月21日 72-1

メーカー名	藤商事	
機種名	CR緋弾のエリア	FPL FPS FPW
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図



外部端子板



出力情報

外部出力端子 (色)	名称	出力内容	変動短縮	大当			
(白)	賞球	賞球払出し数を10個以上記憶している場合記憶から10減算し出力					
(緑)	扉・枠開放	ガラス扉及び内枠開放中に出力					
情報端子1 (灰)	特別図柄確定回数	スタート回数を出力					→スタートに接続
情報端子2 (黄)	始動口	ヘソ・電チュー入賞数を出力					
情報端子3 (黒)	変動短縮	電チューサポート状態中の情報を出力	○				
情報端子4 (桃)	大当り及び変動短縮	大当り中及び電チューサポート状態中の情報を出力	○	○			→確変に接続
情報端子5 (青)	大当り	大当り中の情報を出力		○			→大当りに接続
情報端子6 (赤)	特別図柄1確定回数	特別図柄1のスタート回数を出力					
情報端子7 (橙)	メイン賞球	入賞口への入賞のタイミングで払い出し数を加算10個単位で賞球を出力					→賞球線に接続
情報端子8 (水)	セキュリティ	不正エラーをホールコンへ出力					