

デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2014年04月10日 53-1

メーカー名	マルホン	
機種名	CR超シャカRUSH	R GL1 A1
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

遊技台からの情報

デー太郎ランプに接続

外部端子板

出力情報

球の色	名称	出力内容	電サポ	出玉有	出玉無	小当	
① 白	賞球	賞球10個ごとに出力					→賞球線に接続
② 緑	扉・枠開放	前面枠及び前面ガラス扉開放中に出力					
③ 灰	図柄確定回数	スタート					→スタートに接続
④ 黄	始動口	始動口1及び始動口2入賞ごとに出力					
⑤ 黒	大当り1	全ての大当り中及び小当り中に出力		○	○	○	
⑥ 桃	大当り2	全ての大当り中・小当り中及び電チューサポート中に出力	○	○	○	○	
⑦ 青	大当り3	出玉ありの大当り中及び特1-2R出玉無し大当り中に出力		○	○		→大当りに接続
⑧ 赤	大当り4	全ての大当り中及び電チューサポート中に出力	○	○	○		→確変に接続
⑨ 水	セキュリティ	大当り中以外の大入賞口入賞時、磁石、電波検知時、初期化リセット時に出力					