

メーカー名	サミー	
機種名	ぱちんこCR野球狂の詩	
入力変換ハーネスセット	<b>AK</b>	DYR-H426
賞球入力変換ハーネス	—	—

### ハーネス結線図

遊技台からの情報

ピンNo	配線色	ピンNo	配線色
1	赤	2	青
3	茶	4	黒
5		6	
7		8	
9		10	
11		12	
13	橙	14	緑
15		16	
17	橙	18	黒
19		20	
21		22	

デー太郎ランプに接続

	賞球 (橙・黒)
	スタート (橙・緑)
	確変 (茶・黒)
	大当り (赤・青)

### 外部端子板

遊技台

### 出力情報

番号	名称	出力内容	変動短縮	4R大当り		
				時短有	時短無	
①(茶)	当り1	全ての4R大当り出力		○	○	→大当りに接続
②(赤)	当り2	4R大当り・変動時間短縮機能作動中に出力	○	○	○	→確変に接続
③(橙)	当り3	特別図柄変動時間短縮機能作動中に出力	○			
④(黄)	当り4	時短中でない時、大当り後に時短中にならない4R大当り中に出力			○	
⑤(緑)	当り5	電源投入時確変の場合大当りまで出力				
⑥(青)	当り6	時短中でない時、大当り後に時短中になる4R大当り中に出力		○		
⑦(紫)	特別図柄確定回数	特別図柄1・2の変動毎に出力				→スタートに接続
⑧(灰)	始動口	上下始動口入賞毎に出力				
⑨(白)	賞球	賞球				→賞球線に接続
⑩(黒)	扉・枠開放	ガラス扉・枠開放時に出力				
⑪(桃)	セキュリティー	セキュリティー				