

デー太郎（パチンコ） 取付配線資料

2010年12月20日 67

メーカー名	サミー	
機種名	CRAハクション大魔王3アクビ娘SVT（小当り有）	
ワンタッチ台接続ハーネス	AK	DSH-H015
賞球入力変換ハーネス	—	—

ハーネス結線図

遊技台からの情報

ピンNo	配線色	ピンNo	配線色
1	赤	2	青
3	茶	4	黒
5		6	
7		8	
9		10	
11		12	
13	橙	14	緑
15		16	
17	橙	18	黒
19		20	
21		22	

デー太郎ランプに接続

入力変換追加ハーネスDを使用する場合

ピンNo	配線色
1	灰
2	灰

ピンNo	配線色
1	白
2	白

外部端子板

遊技台

出力情報

番号	名称	出力内容	変動短縮	大当り				
				15R	6R	2R	小当	
①(茶)	当り1	全ての大当り・小当り出力		○	○	○	○	→大当りに接続
②(赤)	当り2	大当り・変動時間短縮機能作動中に出力	○	○	○	○		→確変に接続
③(橙)	当り3	特別図柄変動時間短縮機能作動中に出力	○					
④(黄)	当り4	2R大当り出力				○		
⑤(緑)	当り5	電源投入時確変の場合大当りまで出力						
⑥(青)	当り6	15R・6R大当り出力		○	○			
⑦(紫)	特別図柄確定回数	特別図柄1・2の変動毎に出力						→スタートに接続
⑧(灰)	始動口	上下始動口入賞毎に出力						
⑨(白)	賞球	賞球出力						→賞球線に接続
⑩(黒)	扉・枠開放	ガラス扉・枠開放時に出力						
⑪(桃)	セキュリティー	セキュリティー						

※小当りを大当りにカウントしたくない場合は「ワンタッチ台接続ハーネスAN」を使用して下さい。

※始動口や異常信号等の出力内容を使用する場合は「入力変換追加ハーネスD」（別売）を接続して使用して下さい。