

メーカー名	サンセイR&D	
機種名	CR牙狼～陰我消滅の日～	
入力変換ハーネスセット	AP	DYR-H476
賞球入力変換ハーネス	—	—

ハーネス結線図

遊技台からの情報

配線色	ピンNo.	配線色	ピンNo.
青	2	赤	1
黒	4	茶	3
	6		5
	8		7
	10		9
緑	12	橙	11
	14		13
	16		15
黒	18	橙	17
	20		19
	22		21

デー太郎ランプに接続

入力変換追加ハーネスEを使用する場合

外部端子板

遊技台

出力情報

端子番号	名称	出力内容	時短	大当り				
				9R				
1・2(茶)	大当り1	大当り中に出力		○				→大当りに接続
3・4(赤)	大当り2	大当り中と時短中に出力	○	○				→確変に接続
5・6(橙)	大当り3	大当り1と同一出力		○				
7・8(黄)	大当り4	大当り1と同一出力		○				
9・10(緑)	始動口	始動口入賞ごとに出力						
11・12(青)	特別図柄 確定回数	図柄確定ごとに出力						→スタートに接続
13・14(紫)	セキュリティ-1	異常発生時に出力						
15・16(灰)	セキュリティ-2	異常発生時に出力						
17・18(白)	賞球	賞球10球払い出しごとに出力						→賞球線に接続
19・20(黒)	扉開放	ガラス枠開放中にON出力						
21・22(桃)	枠開放	内枠開放中にON出力						

※始動口やセキュリティ等の出力内容を使用する場合は「入力変換追加ハーネスE」（別売）を接続して使用して下さい。