

# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2009年12月21日 42

メーカー名	サンセイR&D	
機種名	CR松方弘樹の名奉行金さんXX	
ワンタッチ台接続ハーネス	AP	DSH-H027
賞球入力変換ハーネス	—	—

ハーネス結線図

デー太郎ランプに接続

大当り (赤・青)  
確変 (茶・黒)  
スタート (橙・緑)

賞球 (橙・黒)

遊技台からの情報

ピン№	配線色	ピン№	配線色
1	赤	2	青
3	茶	4	黒
5		6	
7		8	
9		10	
11	橙	12	緑
13		14	
15		16	
17	橙	18	黒
19		20	
21		22	

外部端子板

遊技台

出力情報

番号	名称	出力内容	時短	大当り		
				16R	2R	
1・2(茶)	当り1	全ての大当り出力		○	○	→大当りに接続
3・4(赤)	当り2	大当り・時短中に出力	○	○	○	→確変に接続
5・6(橙)	当り3	16R大当り中に出力		○		
7・8(黄)	当り4	通常時からの二種大当り中のみ出力			○	
9・10(緑)	始動口	始動口入賞ごとに出力				
11・12(青)	特別図柄 確定回数	図柄確定ごとに出力				→スタートに接続
13・14(紫)	セキュリティー1	異常発生に出力				
15・16(灰)	セキュリティー2	異常発生に出力				
17・18(白)	賞球	賞球出力				→賞球線に接続
19・20(黒)	扉開放	ガラス枠開放中に出力				
21・22(桃)	枠開放	内枠開放中に出力				