



デー太郎 (パチンコ) 取付配線資料 2012年2月23日 52

メーカー名	SANYO		
機種名	CRロードスター	セカンドラン	マックス ミドル マックス
入力変換ハーネスセット	A		DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B		DYR-H182

ハーネス結線図



外部端子板



出力情報

外部情報			電サポ	大当	小当
1 (紫)	大当り1	大当り中に出力		○	
2 (黄)	特別図柄確定	特別図柄の変動が停止ごとに出力			
3 (茶)	大当り2	大当り中及び図柄の変動時間短縮中に出力	○	○	
4 (赤)	大当り3	大当り中及び小当り中に出力		○	
5 (灰)	始動口1入賞	上始動口に入賞すること出力			○
6 (緑)	メイン賞球	10個の賞球情報を元に出力			
7 (黒)	セキュリティ	不正検知時に出力 (不正入賞・電波・磁気・初期化)			
8 (青)	賞球	賞球出力			
9 (橙)	枠開放	枠開放時に出力			
10 (桃)	扉開放	扉開放時に出力			

→大当りに接続
→スタートに接続
→確変に接続
→賞球線に接続