

デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2013年11月18日 49-1

メーカー名	タイヨーエレクトク	
機種名	CR秘密戦隊ゴレンジャー	L2X A2X
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

遊技台からの情報

③ (灰) 図柄確定 スタート (橙・緑)

⑤ (黒) 大当り1 大当り (赤・青)

⑥ (桃) 大当り2 確変 (茶・黒)

⑨ (橙) メイン賞球 賞球 (橙・黒)

デー太郎ランプに接続

外部端子板

出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	高ベス	図柄	V	
①	白	賞球	賞球払出時(10個毎)に出力				
②	緑	扉・枠開放	「ド7ユニット」「枠ユニット」または「裏セット」が開放している間に出力				
③	灰	図柄確定	特別図柄1又は特別図柄2の変動1回につき出力				→スタートに接続
④	黄	入賞個数	始動口1または始動口2入賞1個につき出力				
⑤	黒	大当り1	「大当り(図柄当り、V当り)」の間に出力		○	○	→大当りに接続
⑥	桃	大当り2	「大当り」「変動短縮機能(時短)作動中」に出力	○	○	○	→確変に接続
⑦	青	大当り3	「V(特定領域)通過による大当り」の間に出力			○	
⑧	赤	大当り4	「図柄による大当り」の間に出力		○		
⑨	橙	メイン賞球	入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に出力				→賞球線に接続
⑩	水	セキュリティ	RWMクリア、磁気センサ、スイッチ異常、ドア、入賞口、振動エラー				