


デー太郎（パチンコ） 取付配線資料


2014年05月07日 70-1

メーカー名	藤商事	
機種名	CR PROJECT ARMS	FPFZ FPW
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図



外部端子板



出力情報

外部出力端子 (色)	名称	出力内容	変動短縮	※1	小当り
(白)	賞球	賞球払出し数を10個以上記憶している場合記憶から10減算し出力			
(緑)	扉・枠開放	ガラス扉及び内枠開放中に出力			
情報端子1 (灰)	特別図柄確定回数	スタート回数を出力			
情報端子2 (黄)	始動口	ヘソ・電チュー入賞数を出力			
情報端子3 (黒)	開放延長付き大当り及び変動短縮	電チューサポート状態中の情報を出力	○	○	
情報端子4 (桃)	開放延長付き大当り	電チューサポートの付く大当り中の情報を出力		○	
情報端子5 (青)	大当り	大当り中の情報を出力		○	
情報端子6 (赤)	大当り及び開放延長中以外の小当り	大当り及び電チューサポート状態中以外の小当りの情報を出力			○
情報端子7 (橙)	メイン賞球	入賞口への入賞のタイミングで払い出し数を加算10個単位で賞球を出力			
情報端子8 (水)	セキュリティ	不正エラーをホールコンへ出力			

→スタートに接続

→確変に接続

→大当りに接続

→賞球線に接続

※1→大当り終了後電チューサポートあり大当り