



デー太郎（パチンコ）取付配線資料 2017年10月04日 95-1

メーカー名	藤商事		
機種名	CR Another	FPS	FPQZ FPW
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図



外部端子板



出力情報

外部出力端子	(色)	名称	出力内容	電サポ	大当	小当	
	(白)	賞球	賞球払出し数10個以上記憶している場合記憶から10減算し出力				
	(緑)	扉・枠開放	ガラス扉及び内枠開放中に出力				
情報端子1	(灰)	特別図柄確定回数	スタート回数を出力				→スタートに接続
情報端子2	(黄)	始動口	ヘソ・電チュー入賞数を出力				
情報端子3	(黒)	大当り及び変動短縮	大当り中及び電チューサポート中を出力	○	○		→確変に接続
情報端子4	(桃)	変動短縮	電チューサポート中を出力	○			
情報端子5	(青)	大当り	大当り中を出力		○		→大当りに接続
情報端子6	(赤)	大当り及び開放延長中以外の特定小当	大当り及び開放延長中以外の特別図柄1の回転体抽選予定となる小当に出力		○	○	
情報端子7	(橙)	大当り及び開放延長中以外の小当	大当り及び開放延長中以外の小当に出力		○	○	
情報端子8	(水)	右下入賞口	右下入賞口スイッチの入賞数を出力				
情報端子9	(茶)	メイン賞球	メイン賞球予定数を出力				→賞球線に接続
情報端子10	(紫)	セキュリティ	不正エラーをホールコンへ出力				