



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2019年10月29日 152

| | | |
|-------------|------|-------------|
| メーカー名 | 平和 | |
| 機種名 | P 亜人 | L9BY1 H1AZ1 |
| 入力変換ハーネスセット | A | DYR-H171 |
| 賞球入力変換ハーネス | B | DYR-H182 |

ハーネス結線図



外部端子板



出力情報

| 色 | 信号名 | 信号内容 | 時短 | 大当 | 小当 |
|-----|--------|--|----|----|----|
| (白) | 賞球 | 賞球払出装置が遊技球を10個払い出すたびに出力 | | | |
| (緑) | 扉・枠開放 | 遊技機枠又はガラス扉が開放している場合に出力 | | | |
| (灰) | 図柄確定回数 | 特別図柄の変動停止毎に出力 | | | |
| (黄) | 始動口 | 始動口入賞毎に出力 | | | |
| (黒) | 大当り1 | すべての大当り中に出力 | | ○ | |
| (桃) | 大当り2 | 大当り中・時短中、時短終了から特図2の保留が0で変動が終了又は小当りの作動が終了するまで出力 | ○ | ○ | ○ |
| (青) | 大当り3 | 大当り中・時短中又は小当りの作動が終了するまで出力 | ○ | ○ | ○ |
| (赤) | ヘソ通過個数 | 中左始動口、中右始動口又は中作動口への通過個数を出力 | | | |
| (橙) | メイン賞球 | すべての入賞口入賞時において、賞球払出装置に合計10個の賞球を指示する度に出力 | | | |
| (水) | セキュリティ | RWMの初期化・不正入賞・電波・盤面スイッチ接続異常・磁気検知に出力 | | | |

→スタートに接続

→大当りに接続

→確変に接続

→賞球線に接続