



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2012年3月30日 80

メーカー名	SANKYO		
機種名	CR(A) F宇宙戦艦ヤマト 復活篇	六連波動砲発射 (魂7)	
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図



外部端子板



出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	高ベース	大当	潜伏
①	白	賞球	賞球10個毎に出力			
②	緑	扉・枠開放	遊技機の前面枠及び前面ガラス枠が開放中に出力			
③	灰	図柄確定回数1	特別図柄1、および特別図柄2の停止毎に出力			
④	黄	始動口1	始動口1および始動口2入賞毎に出力			
⑤	黒	大当り1	全ての当り中に出力		○	○
⑥	桃	大当り2	全ての当り中及び高ベース中に出力	○	○	○
⑦	青	大当り3	高確率状態を出力	○		
⑧	赤	大当り4	高ベース中に出力	○		
⑨	橙	入賞	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に0.1秒ON後0.1秒OFF			
⑩	水	セキュリティ	電源投入時、異常入賞、磁気、電波、スイッチ異常検出時に出力			

→スタートに接続

→大当りに接続

→確変に接続

→賞球線に接続