

デー太郎(パチンコ) 取付配線資料


2012年2月10日 55

メーカー名	サンセイR&D	
機種名	忍術決戦CR双影	FF
入力変換ハーネスセット	AP	DYR-H476
賞球入力変換ハーネス	—	—

ハーネス結線図

遊技台からの情報

配線色	ピンNo.	配線色	ピンNo.
青	2	赤	1
黒	4	茶	3
	6		5
	8		7
	10		9
緑	12	橙	11
	14		13
	16		15
黒	18	橙	17
	20		19
	22		21



賞球(橙・黒)

スタート(橙・緑)

確変(茶・黒)

大当り(赤・青)

デー太郎ランプに接続

入力変換追加ハーネスEを使用する場合


ピンNo. 5に接続
ピンNo. 6に接続

ピンNo.	配線色
1	灰
2	灰




大当り(赤・青)

外部端子板



遊技台



出力情報

番号	名称	出力内容	時短	※1	※2
1・2(茶)	大当り1	すべての大当り中に出力		○	○
3・4(赤)	大当り2	大当り中と時短中に出力	○	○	○
5・6(橙)	大当り3	8R, 16Rの大当り中に出力		○	
7・8(黄)	メイン賞球	賞球10球払い出し予定数ごとに出力			
9・10(緑)	始動口	始動口入賞ごとに出力			
11・12(青)	特別図柄確定回数	図柄確定ごとに出力			
13・14(紫)	セキュリティ1	異常発生に出力			
15・16(灰)	セキュリティ2	異常発生に出力			
17・18(白)	賞球	賞球10球払い出しごとに出力			
19・20(黒)	扉開放	ガラス枠開放中に出力			
21・22(桃)	枠開放	内枠開放中に出力			

→大当りに接続
→確変に接続

→スタートに接続

→賞球線に接続

※1→出玉有大当り ※2→出玉無大当り

※ その他の出力内容を使用する場合は「入力変換追加ハーネスE」(別売)を接続して使用して下さい。