

デー太郎 (パチンコ) 取付配線資料

2007年9月25日 45

メーカー名	HE I WA	
機種名	CR. 銀河英雄伝説	
台からの 情報出力	スタート	接点出力
	大当り	接点出力
	確率変動	接点出力
	大当り兼高確率	接点出力

特記事項

配線

OUT 2
スタート

OUT 4
大当り

OUT 3
確率変動

黒
賞球

黒	茶	赤	橙	黄	緑	青	紫	灰
賞球	扉開放	OUT1	OUT2	OUT3	OUT4	OUT5	OUT6	OUT7

黒	賞球	賞球
茶	扉開放	扉開放
赤	OUT1	
橙	OUT2	スタート
黄	OUT3	確変・時短
緑	OUT4	大当り (2R・15R)
青	OUT5	時短
紫	OUT6	大当り (15R)
灰	OUT7	確変

メモ
情報出力は18ピンのコネクタになっています。
2R大当りは約13秒出力します。

入力賞球

Z