



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2013年12月25日 52-1

メーカー名	マルホン		
機種名	CR 銀河鉄道物語	永遠への分岐点	MX LM A
ワンタッチ入力変換ハーネス	A		DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B		DYR-H182

ハーネス結線図



外部端子板



出力情報

コネクタ色	名称	出力内容	電サポ	※1	※2		
① (白)	賞球	賞球10個払い出しごとに出力					→賞球線に接続
② (緑)	扉・枠開放	前面枠及び前面ガラス扉開放中に出力					
③ (灰)	図柄確定回数	スタート出力					→スタートに接続
④ (黄)	始動口	始動口1及び始動口2入賞ごとに出力					
⑤ (黒)	大当り1	全ての大当り中に出力		○	○		→大当りに接続
⑥ (桃)	大当り2	全ての大当り中及び電チューサポート中に出力	○	○	○		→確変に接続
⑦ (青)	大当り3	電チューサポート中に出力	○				
⑧ (赤)	大当り4	確変Vアタッカーショート開放時におけるV通過時に出力					
⑨ (水)	セキュリティ	大当り中以外の大入賞口入賞時、磁石、電波検知時、初期化リセット時に出力					

※1→大当り ※2→小当り