



デー太郎 (パチンコ) 取付配線資料 2015年09月15日 81-1

メーカー名	SANYO	
機種名	CR機動警察パトレイバー	XLB YLC ASD
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図



外部端子板



出力情報

端子	色	出力内容	時短	大当		
①	黄緑	予備				
②	茶	アウト				
③	黒	大当り1		○		→大当りに接続
④	灰	特別図柄確定				→スタートに接続
⑤	桃	大当り2	○	○		→確変に接続
⑥	黄	始動口2入賞				
⑦	赤	ゲート通過				
⑧	青	始動口1入賞				
⑨	橙	メイン賞球				→賞球に接続
⑩	水	セキュリティ				
⑪	白	賞球				
⑫	緑	枠開放				
⑬	紫	扉開放				