



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2015年12月21日 16

メーカー名	ジェイビー	
機種名	CRグレート・ザ・キング	JV DS
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図



## 外部端子板



## 出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	高ベース	大当				
①	白	賞球	賞球10個毎にON						
②	緑	扉・枠開放	遊技機の前面枠および前面ガラス枠が開放中にON						
③	灰	図柄確定回数1	特別図柄1及び特別図柄2の停止毎にON						→スタートに接続
④	黄	始動口1	始動口1、始動口2、始動口3への入賞毎にON						
⑤	黒	大当り1	大当り中ON		○				→大当りに接続
⑥	桃	大当り2	大当り中および高ベース中ON	○	○				→確変に接続
⑦	青	大当り3	大当り中ON		○				
⑧	赤	大当り4	大当り中および高ベース中ON	○	○				
⑨	橙	入賞	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎にON						→賞球線に接続
⑩	水	セキュリティ	電源投入時、異常入賞、磁気、電波、スイッチ異常検出時にON						