



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2015年05月27日 77-1

メーカー名	サンセイ R&D	
機種名	CR ジューシーハニー	ZZ RR
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図



外部端子板



出力情報

端子番号	名称	出力内容	時短	大当		
CN1 (白)	賞球	賞球10球払い出しごとに出力				
CN2 (緑)	扉・枠開放	ガラス枠あるいは、内枠開放中に出力				
CN3 (灰)	特別図柄確定回数	図柄確定ごとに出力				→スタートに接続
CN4 (黄)	始動口	始動口入賞ごとに出力				
CN5 (黒)	大当り1	大当り中のみ出力		○		→大当りに接続
CN6 (桃)	大当り2	大当り、時短(ST)中に出力	○	○		→確変に接続
CN7 (青)	大当り3	大当り中のみ出力		○		
CN8 (赤)	メイン賞球	賞球10球払出し予定数ごとに出力				→賞球線に接続
CN9 (橙)	セキュリティ1	異常発生時に出力				
CN10 (水)	セキュリティ2	異常発生時に出力				