



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2019年02月26日 99

メーカー名	サンセイ R & D	
機種名	PA牙狼 GOLDSTORM翔	RH
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図



外部端子板



出力情報

端子番号	名称	出力内容	時短	大当			
CN1(白)	賞球	賞球10球払い出しごとに出力					
CN2(緑)	扉・枠開放	ガラス枠あるいは、内枠開放中に出力					
CN3(灰)	図柄確定	図柄確定ごとに出力					→スタートに接続
CN4(黄)	始動口	始動口入賞ごとに出力					
CN5(黒)	情報1	大当たり中に出力		○			→大当りに接続
CN6(桃)	情報2	大当たり、確変、時短中に出力	○	○			→確変に接続
CN7(青)	情報3	確変、時短中のみに出力	○				
CN8(赤)	メイン賞球	賞球10球払出し予定数ごとに出力					→賞球線に接続
CN9(橙)	セキュリティ	異常発生時に出力					
CN10(水)	情報4	アウトカウントユニット通過10球ごとに出力					
CN11(茶)	呼出し※1	コールボタンを押下している間のみ出力(モ-ンタリ-モード)					

※1→弊社呼出ランプと接続の場合は「牙狼GOLDSTORM翔呼出対応」を御参照ください。