

デー太郎（パチスロ） 取付配線資料 2016年07月20日 06

メーカー名	エンターライズ		
機種名	デビルメイクライクロス		
遊技タイプ	A+ART		
出力情報	あり	なし	ワンショット ・ 連続 ・ その他

接続方法

遊技台からの情報

デー太郎ランプに接続

ランプ表示内容

接続方法	デー太郎表示内容
集中端子板→デー太郎ランプ	BB表示→BB・RB・チャプター・魔人召喚チャンス合計回数
	RB表示→ART回数

台情報出力

端子番号	情報名	出力内容
①	メダル投入	メダル投入時出力
②	メダル払出	メダル払出時出力
③	外部出力1	ART開始から終了まで
④	外部出力2	BB・RB開始から終了までチャプター終了時・魔人召喚チャンス終了時
⑤	外部出力3	未使用
⑥	リレーコモン	
⑦	外部出力4	セキュリティー信号
⑧	外部出力5	セキュリティー信号

※外部出力1・2・4・5についての詳細は遊技機メーカーへお問い合わせください。