

デー太郎（パチスロ） 取付配線資料 2017年05月13日 08

メーカー名	エンターライズ		
機種名	逆転裁判		
遊技タイプ	ARTタイプ		
出力情報	あり ・ なし	ワンショット ・ 連続	その他

接続方法

遊技台からの情報

デー太郎ランプに接続

デー太郎ランプ

ランプ表示内容

接続方法	デー太郎表示内容
集中端子板→デー太郎ランプ	BB表示→BB(法廷バトル)回数 RB表示→ART(エピソード)回数

台情報出力

端子番号	情報名	出力内容
①	メダル投入	メダル投入時出力
②	メダル払出	メダル払出時出力
③	外部出力1	エピソード(青7演出発生、新ビ°ソド°開始~0.75秒間)
④	外部出力2	法廷バトル(青7演出発生、新ビ°ソド°開始、法廷バトル開始~次回法廷バトル時、ART終了)
⑤	外部出力3	ART初当り(青7演出発生~0.75秒間)
⑥	リレーコモン	
⑦	外部出力4	セキュリティー信号
⑧	外部出力5	ドアオープン信号

※外部出力についての詳細は遊技機メーカーへお問い合わせください。