

# デー太郎（パチスロ） 取付配線資料 2015年05月07日 07

メーカー名	オリンピア		
機種名	デビルサバイバー2 最後の7日間		
遊技タイプ	ATタイプ		
出力情報	あり	なし	ワンショット ・ 連続 ・ その他

## 接続方法

遊技台からの情報

デー太郎ランプに接続

デー太郎ランプ

ランプ表示内容

接続方法	デー太郎表示内容
集中端子板→デー太郎ランプ	BB表示→AT中獲得枚数200枚ごと RB表示→AT初当り回数

## 台情報出力

端子番号	情報名	出力内容
①	メダル投入	メダル投入信号
②	メダル払出	メダル払出信号
③	外部出力1	AT初当り ※1
④	外部出力2	AT中200枚(バル50回)獲得ごとの信号 ※2
⑤	外部出力3	未使用
⑥	リレーコモン	
⑦	外部出力4	セキュリティ信号
⑧	外部出力5	ドアオープン信号

※1 AT準備中終了時の第3停止離しで出力

※2 初当り時もRB信号の後に出力

※外部出力4,5についての詳細は遊技器メーカーへお問い合わせください。