

# デー太郎（パチスロ） 取付配線資料 2014年03月20日 02

メーカー名	北電子		
機種名	マタドールー30		
遊技タイプ	Aタイプ		
出力情報	あり ・ なし	ワンショット ・ 連続	その他

## 接続方法

遊技台からの情報

デー太郎ランプに接続

デー太郎ランプ

ランプ表示内容

接続方法	デー太郎表示内容	
集中端子盤→デー太郎ランプ	BB表示→BB回数	RB表示→RB回数

## 台情報出力

端子番号	情報名	出力内容
①	メダル投入	メダル投入信号
②	メダル払出	メダル払出信号
③	外部出力1	RB信号
④	外部出力2	BB信号
⑤	外部出力3	出力無し
⑥	リレーコモン	
⑦	外部出力4	セキュリティ信号
⑧	外部出力5	ドアオープン信号

※外部出力4,5についての詳細は遊技機メーカーにお問い合わせ下さい。