



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2016年03月16日 89

メーカー名	藤商事	
機種名	CR東京レイヴンズ	FPTX
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図



外部端子板



出力情報

外部出力端子	(色)	名称	出力内容	電サポ	大当	小当		
	(白)	賞球	賞球払出し数を10個以上記憶している場合、記憶から10減算し出力					
	(緑)	扉・枠開放	ガラス扉及び内枠開放中に出力					
情報端子1	(灰)	特別図柄確定回数	スタート回数を出力					→スタートに接続
情報端子2	(黄)	始動口	ヘソ・電チュー入賞数を出力					
情報端子3	(黒)	大当及び変動短縮	大当たり中及び電チューサポート中を出力	○	○			→確変に接続
情報端子4	(桃)	変動短縮	電チューサポート中を出力	○				
情報端子5	(青)	大当り	大当たり中を出力		○			→大当りに接続
情報端子6	(赤)	大当及び開放延長中以外の小当り	大当たり中及び開放延長中以外の小当りを出力		○	○		
情報端子7	(橙)	上アタッカー入賞	上アタッカーの入賞を出力					
情報端子8	(水)	特定領域通過時の大当り	特定領域通過時の大当りを出力					
情報端子9	(茶)	メイン賞球	メイン賞球予定数を出力					→賞球線に接続
情報端子10	(紫)	セキュリティ	不正エラーをホールコンへ出力					