

デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2012年5月29日 48

メーカー名	マルホン		
機種名	CRゼブラーマン	ゼブラシティの逆襲	MBS1 MX
入力変換ハーネスセット	A		DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B		DYR-H182

ハーネス結線図

遊技台からの情報

デー太郎ランプに接続

外部端子板

遊技台

出力情報

コネクタ	色	名称	出力内容	電サポ	※1	※2	小当	
①	(白)	賞球	賞球10個払い出しごとに出力					→賞球線に接続
②	(緑)	扉・枠開放	前面枠及び前面ガラス扉開放中に出力					
③	(灰)	図柄確定回数	スタート出力					→スタートに接続
④	(黄)	始動口	始動口1及び始動口2入賞ごとに出力					
⑤	(黒)	大当り1	全ての大当り中及び小当り中に出力		○	○	○	
⑥	(桃)	大当り2	全ての大当り中及び小当り中、電サポ中に出力	○	○	○	○	
⑦	(青)	大当り3	出玉あり大当り中に出力		○			→大当りに接続
⑧	(赤)	大当り4	出玉あり大当り中及び電サポ中に出力	○	○			→確変に接続
⑩	(水)	セキュリティ	RAMクリア・異常入賞・電波検知・磁気検知・断線エラー発生時に出力					

※1→出玉有大当り ※2→出玉無大当り