



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2012年10月12日 49

メーカー名	マルホン		
機種名	CR戦国KIZUNA	第三陣	暁の鬼 MX LM LA
ワンタッチ入力変換ハーネス	A		DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B		DYR-H182

ハーネス結線図



外部端子板



出力情報

コネクタ	色	名称	出力内容	電サポ	※1	※2	小当	
①	(白)	賞球	賞球10個払い出しごとに出力					→賞球線に接続
②	(緑)	扉・枠開放	前面枠及び前面ガラス扉開放中に出力					
③	(灰)	図柄確定回数	スタート出力					→スタートに接続
④	(黄)	始動口	始動口1及び始動口2入賞ごとに出力					
⑤	(黒)	大当り1	全ての大当り中及び小当り中に出力		○	○	○	→大当りに接続
⑥	(桃)	大当り2	全ての大当り、小当り中及び電チューサポート中に出力	○	○	○	○	→確変に接続
⑦	(青)	大当り3	出玉あり大当り中に出力		○			
⑧	(赤)	大当り4	出玉あり大当り中及び電サポ中に出力	○	○			
⑨	(水)	セキュリティ	大当り中以外の大入賞口入賞時、磁石、電波検知時、初期化リセット時に出力					

※1→出玉あり大当り

※2→出玉なし大当り