

デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2008年3月5日 47

メーカー名	サミー	
機種名	CRAデジハネ北斗の拳STV(ユリア)	
入力変換ハーネスセット	AK	DYR-H426
賞球入力変換ハーネス	—	—

ハーネス結線図

デー太郎ランプに接続

遊技台からの情報

ピンNo.	配線色	ピンNo.	配線色
1	赤	2	青
3	茶	4	黒
5		6	
7		8	
9		10	
11		12	
13	橙	14	緑
15		16	
17	橙	18	黒
19		20	
21		22	

入力変換追加ハーネスDを使用する場合

配線色	ピンNo.	接続先
灰	1	ピンNo. 9に接続
灰	2	ピンNo. 10に接続

配線色	ピンNo.	接続先
白	1	ピンNo. 11に接続
白	2	ピンNo. 12に接続

外部端子板

出力情報

端子No.	機能	大当り			接続先	
		確変	15R	5R		2R
①(茶)	全ての大当り出力		○	○	○	→大当りに接続
②(赤)	大当り・時短・確変中に出力	○	○	○	○	→確変に接続
③(橙)	時短中に出力	○				
④(黄)	大当り出力 (2Rのみ)				○	
⑤(緑)	大当り出力 (15Rのみ)		○			→大当りに接続 追加ハーネスD
⑥(青)	大当り出力 (5Rのみ)			○		→大当りに接続 追加ハーネスD
⑦(紫)	スタート出力					→スタートに接続
⑧(灰)	始動口					
⑨(白)	賞球					→賞球線に接続
⑩(黒)	扉開放					
⑪(桃)	セキュリティー					

※2R大当りを大当りにカウントしたくない場合は⑤・⑥に「入力変換追加ハーネスD」(別売)を接続して使用して下さい。