



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2018年05月22日 98

メーカー名	大一商会	
機種名	CR犬夜叉JUDGEMENT∞	AGE AGJT AS-V
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図



外部端子板



出力情報

コネクタ	色	名称	情報内容	時短	大当	
PT1	(白)	賞球	賞球10個払い出し毎に出力			
PT2	(緑)	扉・枠開放	扉(ドア)・本体枠(内枠)開放中に出力			
PT3	(灰)	図柄確定	特別図柄停止時に出力			→スタートに接続
PT4	(黄)	始動口	全ての始動口入賞時に出力			
PT5	(黒)	大当り信号/入賞情報	機種により出力内容が異なる		○	→大当りに接続
PT6	(桃)	大当り信号	機種により出力内容が異なる			
PT7	(青)	大当り信号/入賞情報	機種により出力内容が異なる			
PT8	(赤)	時短中	時短中、時短動作となる大当り中に連続出力	○	○	→確変に接続
PT9	(橙)	メイン賞球	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に出力			→賞球に接続
PT10	(水)	セキュリティ	不正検出時、ラムクリア時に出力			