



デー太郎（パチンコ）取付配線資料 2020年10月27日 69-1

メーカー名	豊丸	
機種名	Pロードファラオ～神の一撃～	5T 1AC
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図



外部端子板



出力情報

端子	信号名称	出力内容	電サポ	大当	
CN2白	賞球	払い出し10個ごとに出力			
CN3緑	扉枠開放	扉または枠が開放している間出力			
CN4灰	スタート回数	メイン図柄が停止することに出力			→スタートに接続
CN5黄	スタート入賞	すべての始動口に入賞することに出力			
CN6黒	大当り1	すべての大当り中に出力		○	→大当りに接続
CN7桃	大当り2	すべての大当り中、電チュースタート中、電チュースタート終了後リセット間出力	○	○	→確変に接続
CN8青	情報A	すべての大当り中、電チューサポート中に出力	○	○	
CN9赤	情報B	アウト10個ごとに出力			
CN10橙	情報C メイン賞球	払い出し予定個数10個ごとに出力			→賞球に接続
CN11水	セキュリティ	セキュリティ信号			